



**Energizer Solar-Portal
für Mobile Geräte**

Handbuch

Energizer Solar.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Energizer Solar in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt oder übertragen werden.

Markenzeichen und Genehmigungen

Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Die erworbenen Produkte, Dienstleistungen und Merkmale werden durch den zwischen Energizer Solar und dem Kunden geschlossenen Vertrag bestimmt. Alle oder ein Teil der in diesem Dokument beschriebenen Produkte, Dienstleistungen und Merkmale sind möglicherweise nicht Teil des Kauf- oder Nutzungsumfangs. Sofern im Vertrag nicht anders angegeben, werden alle Aussagen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument ohne Gewährleistungen, Garantien oder Zusicherungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, bereitgestellt.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit des Inhalts zu gewährleisten, aber alle Aussagen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument stellen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie dar.

Energizer Solar.

Standort : www.energizersolar.com

1 Umgebung Installation

Anforderungen an die Hardware- und Softwareumgebung für die Android-Version.

- Handy-Speicher von 64MB oder mehr.
- Android 4. 1 und höhere Betriebssysteme.

Anforderungen an die Hardware- und Softwareumgebung für die Apple-Version.

- Erfordert iphone 6s und höher.
- 64MB Speicher an Bord.
- IOS 13 und höhere Betriebssysteme.

2 Solar Portal App Installation

Sie können in Google Play oder im App Store nach "Energizer Solar" suchen und die App anschließend installieren.



iOS - Download aus dem App Store



Android - Download aus dem Play Store

3 Arbeitsschritte

3. 1 Anmeldung Arbeitsschritte

Schritt 1 - Klicken Sie auf "Anmelden", und gehen Sie dann zur Registrierungsseite.

Schritt 2 - Geben Sie den Benutzernamen, das Kennwort und das Bestätigungskennwort wie erforderlich ein und geben Sie die E-Mail-Adresse an (optional). Wir empfehlen Ihnen, Ihre E-Mail-Adresse anzugeben, um den Bestätigungscode zu erhalten, falls Sie Ihr Passwort zurücksetzen sollten.

Schritt 3 - Klicken Sie auf "Nutzungsbedingungen", um die Nutzungsbedingungen einzusehen und diesen zuzustimmen.


Schritt 4 - Klicken Sie auf "Weiter", um zur Produkteinführung zu gelangen.


Schritt 5 - Auf dem Bildschirm für die Produkteinführung können Sie zwischen drei Rollen wählen: End-Benutzer, Installateur und Vertreter.

- **Treten Sie als Vertreter bei.**

Nach dem Klicken auf den Vertreter, wählen Sie einen bestehenden Vertreter aus und geben den von diesem Vertreter generierten Einladungscode ein, um die Registrierung der Vertretermitgliedschaft abzuschließen.

Abbildung 1-1 Beitritt als Vertreter







HINWEIS

Für deutsche Geschäftsbedingungen senden Sie bitte eine E-Mail an hello@energizersolar.com

- Einen Installateur erstellen

Nachdem Sie auf den Vertreter geklickt haben, wählen Sie Neuer Vertreter, geben Sie den Namen des Vertreters ein, wählen Sie ein Land/Region aus, die Firmenadresse und die E-Mail-Adresse des Vertreters eintragen und klicken Sie auf bestätigen, um die Registrierung des Vertreters abzuschließen.

Abbildung 1-2 Einen Vertreter erstellen




- **Installateur**
Nachdem Sie auf den Installateur geklickt haben, geben Sie den Namen des Installateurs ein, es wird empfohlen, den Vertretercode einzugeben, und klicken Sie auf "Anmelden", um die Registrierung abzuschließen.

 **HINWEIS**

Vertreter Code vom Vertreter angeben

Abbildung 1-3 Installateur




- End-Benutzer

Klicken Sie auf den End-Benutzer und geben Sie die Seriennummer des Kommunikationsmoduls (WIFI/GPRS) ein oder klicken Sie auf das QR-Code-Scanfeld für einen schnellen Scan, um die End-Benutzerregistrierung abzuschließen.

HINWEIS

Es wird empfohlen, den "Installateur-/Vertretercode" auszufüllen, der vom Installateur oder Vertreter bereitgestellt wird.

Abbildung 1-4 End-Benutzer





3.2 Anmelden

Arbeitsschritte

Schritt 1 - Wählen Sie auf der Startseite "Anmelden", um die Anmeldeseite aufzurufen.

Schritt 2 - Nachdem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingegeben haben, klicken Sie auf "Mich merken" und dann auf "Anmelden", um sich bei der App anzumelden.


Abbildung 2-1 Anmeldung



3.3 Übersicht

Zeigt eine Übersicht der Online-Systeminformationen an, einschließlich der Anzahl und des Status der Anlagen, der Stromerzeugungsstatistiken und der Statistiken über die Stromerzeugungseinnahmen.


Abbildung 3-1 Übersicht



3.4 Mein Standort

- Informationen zum Systemname unter dem aktuellen Benutzer anzeigen.
 - a. Vertreter: enthält die vom Vertreter erstellten Systeme, der Installateur ist mit den von der Organisation erstellten Systemen verbunden, der End-Benutzer ist mit den von der Organisation erstellten Systemen verbunden.
 - b. Installateur: enthält das vom Installateur erstellte System und das vom End-Benutzer erstellte System, das dem Installateur zugeordnet ist.
 - c. End-Benutzer: das vom End-Benutzer erstellte system und das dem End-Benutzer zugeordnete System.
- Sie können nach Systemname, Wechselrichter-SN, Datenlogger-SN suchen und abfragen ob es die Systeme auch nach Status anzeigen.

Abbildung 4-1



3.5 Ein System erstellen

3.5.1 Vertreter und Installateur erstellen

Arbeitsschritte

Schritt 1 - Klicken Sie auf das "+" in der oberen rechten Ecke von "Mein Standort", um die Seite zu gelangen und die grundlegenden Informationen über das System einzugeben.

Schritt 2 - Wählen Sie die Art des Systems

- Wenn alle Wechselrichter im System netzgekoppelte PV-Wechselrichter sind, wählen Sie PV und richten Sie eine PV-Anlage ein.
- Handelt es sich bei allen Wechselrichtern des Systems um Speicherwechselrichter, wählen Sie Energiespeicher und richten Sie ein Energiespeicher System ein.

Schritt 3 - Geben Sie die Adresse der Anlage und die Zeitzone ein und wählen Sie den Tarif, um die Berechnung des Anlagenertrags zu erleichtern.

Schritt 4 - Klicken Sie in der Datenlogger-Liste auf das Symbol Hinzufügen/Übernehmen, fügen Sie die Seriennummer des Kommunikationsmoduls hinzu, binden Sie das Kommunikationsmodul an das System und klicken Sie auf Bestätigen, um den Aufbau des Systems abzuschließen.

Abbildung 5-1

3 . 5 . 2 End-Benutzer Erstellung


Arbeitsschritt

Schritt 1 - Klicken Sie auf das "+" in der oberen rechten Ecke von "Mein Standort", um den Zuordnungsbildschirm aufzurufen.

Schritt 2 - Klicken Sie auf das Symbol "Hinzufügen" in der Liste, fügen Sie die Seriennummer des Kommunikationsmoduls hinzu und klicken Sie auf "OK".

- Wenn der Vertreter oder Installateur ein System erstellt hat, ist die Anlage erfolgreich zugeordnet.
- Wurde kein System erstellt, klicken Sie im Eingabefeld auf "OK", um zur Seite System erstellen in Abbildung 5-1 zu gelangen, wo der End-Benutzer das System selbst erstellt.

Abbildung 5-2



3.6 Systeme bearbeiten und/oder löschen

Arbeitsschritt


Schritt 1 - Klicken Sie in "Mein Standort" auf das Symbol rechts neben dem System, woraufhin ein Pop-up-Fenster erscheint.

Schritt 2 - Wählen Sie im Pop-up-Fenster "Bearbeiten", um Änderungen an den Systemdaten vorzunehmen und zu ändern.

Schritt 3 - Klicken Sie in der Datenlogger-Liste auf das Symbol Hinzufügen, um einen Kollektor zu einer Stromerzeugungsanlage hinzuzufügen.

Schritt 4 - Klicken Sie auf das Symbol "Löschen" in der Kollektorliste, um den mit der Stromerzeugungsanlage verbundenen Datenlogger zu löschen.

Abbildung 6-1



3.7 System Details

Arbeitsschritt

Schritt 1 - Klicken Sie auf den Namen des Systems in "Mein Standort", um zu den Details des Systems zu gelangen.


3.7.1 Übersicht

Zeigt die aktuelle Leistung des Systems, die heutige/kumulierte Stromerzeugung und die heutigen/kumulierten Einnahmen.

- Leistung: Zeigt die Leistung des Systems für den aktuellen Tag an und ermöglicht es Ihnen, das Datum zu filtern, um die historische Leistungskurve zu sehen.

- Monatlicher/jährlicher Ertrag: Zeigt ein Histogramm der Erzeugung des aktuellen Monats/Jahres.

Abbildung 7-1




3.7.2 Gerät

Zeigt alle Wechselrichter an, die sich derzeit im System befinden.

- Die Wechselrichter können nach Wechselrichterstatus gesucht werden.

- Nicht-Terminal-Benutzer können den Wechselrichter aus der Ferne einrichten, indem sie auf das "Einstellungssymbol" in der oberen rechten Ecke klicken.

Abbildung 7-2




3.7.3 Fehlerprotokoll

Zeigt Fehlermeldungen für alle Geräte in der aktuellen Energiezentrale für den Tag an.

- Die Fehlermeldungen für diesen Wechselrichter können einzeln durch die Suche nach der Wechselrichter Seriennummer abgerufen werden.

Abbildung 7-3



3.8 Produktinformation

Arbeitsschritt

Schritt 1 - Wählen Sie das System unter "Mein Standort" aus, um die Detailseite des Systems aufzurufen.

Schritt 2 - Klicken Sie auf "Gerät", um die Seite mit der Geräteliste aufzurufen.

Schritt 3 - Klicken Sie auf ein Gerät, um die Seite mit den Gerätedetails aufzurufen.

3.8.1 Ausstattungsdetails Seite

Beinhaltet Gerätestatistiken, Echtzeitdaten, Version und Batterie details.



3.8.1.1 Gerätestatistik

Anzeige der kumulierten und heutige/monatlichen/jährlichen Stromerzeugung und -einnahmen in Euro.

- Strom: Zeigt die Wechselrichterleistung für den aktuellen Tag an, mit der Möglichkeit, das Datum zu filtern, um die historische Leistungskurve anzuzeigen.

- Monatlicher/jährlicher Ertrag: Zeigt ein Histogramm der Stromerzeugung für den Monat/ Jahr.

Abbildung 8-1




3.8.1.2 Daten in Echtzeit

Der aktuelle Leistungsfluss des Wechselrichters wird in Form eines Flussdiagramms dargestellt.

Arbeitsschritt

Schritt 1 - Klicken Sie auf das "Augensymbol" in der oberen rechten Ecke, um die Live-Daten anzuzeigen.


Abbildung 8-2



3.8.1.3 Version

Zeigt die Seriennummer, das Modell und die Version des aktuellen Wechselrichters sowie Informationen über die Anlage auf, in der sich der Wechselrichter befindet.

Abbildung 8-3



3.8.1.4 Batterie


Zeigt den aktuellen Betriebsstatus, den Ladezustand, die Spannung, die Leistung und den Strom der Batterien im Wechselrichter an.

Arbeitsschritt

Schritt 1 - Klicken Sie auf das "Augensymbol" in der oberen rechten Ecke, um die Lade- und Entladezeit einzustellen.

Schritt 2 - Hier können Sie den SOC einstellen (Empfohlen sind 10%).

Abbildung 8-4



3.9 Mein

Zeigt Informationen wie den Benutzernamen und die aktuelle Version der App an. (Abbildung 9- 1 für Vertreter, Abbildung 9-2 für Installateur, Abbildung 9-3 für End-Benutzer)

Abbildung 9-1 Der Vertreter




Abbildung 9-2 Der Installateur






Abbildung 9-3 End-Benutzer



Arbeitsschritt


Schritt 1 - Der Vertriebspartner hat die Möglichkeit, einen Einladungscode für neue Benutzer zu generieren, die sich beim Vertriebspartner anmelden möchten. Klicken Sie auf "Einladungscode generieren", um ihn zu erhalten.

Abbildung 10-1




Schritt 2 - Nachdem der Installateur auf "Mit Vertreter verbinden" geklickt hat, geben Sie den Vertretercode ein und klicken Sie auf "Verbinden", um den Vertreter zu verbinden. Installateure können mehrere Vertreter anlegen, aber nicht Installateure.

Abbildung 10-2




Schritt 3 - Wenn ein End-Benutzer den Installateur-/Vertretercode bei der Registrierung nicht eingegeben hat und ihn hinzufügen muss, klicken Sie auf "Mit Installateur/Vertreter verbinden", geben Sie den entsprechenden Code ein und klicken Sie auf "Verbinden".

Abbildung 10-3



Schritt 4 - Lokale Anmeldung: Klicken Sie auf "Lokale Anmeldung", um auf das lokale Netzwerk zuzugreifen.

Abbildung 10-4



Schritt 5 - Klicken Sie auf "Abmelden", um sich von Ihrem aktuellen Konto abzumelden.

3. 10 Passwort Vergessen

Arbeitsschritt


Schritt 1 - Klicken Sie auf der Anmeldeseite auf "Passwort vergessen".

Schritt 2 - Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und bestätigen Sie Ihr Passwort.

Schritt 3 - Klicken Sie auf "Senden" und der Bestätigungscode wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

Schritt 4 - Geben Sie den Bestätigungscode ein und klicken Sie auf "Passwort zurücksetzen", um die Passwortänderung abzuschließen.


Abbildung 11-1



3. 1 1 Kontolöschung


Schritt 1 - Wählen Sie in der Navigationsleiste unten "Mein" aus, um die Seite Mein aufzurufen.

Abbildung 12-1




Schritt 2 - Klicken Sie auf "Konto stornieren", öffnen Sie das Pop-up-Fenster "Konto stornieren" und geben Sie im Pop-up-Fenster das korrekte Passwort ein und bestätigen Sie die Eingabe.

Abbildung 12-2



Schritt 3 - Klicken Sie auf "Löschen", um den „Erfolg“ abzufragen, und die Seite springt zur Anmeldeoberfläche.

Abbildung 12-3





Australia

Level 35, 477 Collins St, Melbourne
Victoria 3000, Australia
+61 1300 757 827

Europe

The Black Church, St Mary's Place
Dublin D07 P4AX, Ireland
+353 1 254 8222

North America

888 Prospect Street La Jolla
California 92037
(424) 254-5344

 hello@energizersolar.com

 energizersolar.com